

DCN-DISV 具有投票功能的讨论装置

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 对手机干扰的敏感度低
- ▶ 精巧时尚的人机工程学设计
- ▶ 可插拔话筒
- ▶ 5 个投票按钮
- ▶ 内置扬声器

具有投票功能的讨论装置可以使与会人员发言、登记发言请求、听取他人发言以及投票。它提供了用于连接可插拔话筒（DCN-MICS 和 DCN-MICL，需要单独订购）的插座。该装置具有五个适于所有投票类型的投票按钮。投票按钮周围的黄色指示环可用于提示用户登记出席、开始投票和确认投票。当该装置的出席 LED 指示灯呈黄色亮起时，表示代表出席会议。

基本功能

- 降低耳机输出电平以防产生声学反馈（当听取基本语言以及当话筒打开时激活）
- 该装置提供两路耳机连接，即使在背景声音非常嘈杂的情况下，也能听清他人发言
- 内置扬声器将在话筒打开时静音，以防产生声学反馈
- 用户可以选择不同样式的装饰条，以使装置与会议室格调相匹配。（DCN-DISR，需要单独订购）。
- 该装置可以用作代表装置、主席装置（DCN-DISBCM 主席按钮需要单独订购）或带辅助按钮的代表装置。辅助按钮具有多种功能，例如可用于招唤服务人员。
- 可用缆线夹（DCN-DISCLM，需要单独订购）来锁定环路电缆
- 装置提供浅色和深色两种基座

控件和指示灯

- 五个投票按钮，按钮周围带有指示灯环
- 装置激活/代表出席指示灯

- 话筒按钮带有红色、绿色或黄色发光环。红色表示话筒处于激活状态，绿色表示已接受发言请求，而黄色表示“VIP”
- 当代表加入笔记簿时，VIP 指示灯将会亮起（仅在使用 PC 软件时才可用）
- 耳机音量控制按钮
- 隐藏式“De-init”开关

互连组件

- 用于可插拔话筒的插座
- 两个 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声耳机插孔
- 2 米（78.7 英寸）电缆，端部带模制六针圆形连接器
- 六针圆形连接器，用于执行环路连接

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

电气指标	
频率响应	30 Hz 至 20 kHz
耳机负载阻抗	> 32 欧姆 < 1k 欧姆
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆

机械指标

安装	桌面（便携式或固定式安装）和 嵌入式安装
尺寸（高 x 宽 x 厚）	（不含话筒）
桌面安装	61 x 190 x 116 毫米 (2.4 x 7.5 x 4.6 英寸)
嵌入式安装	6 x 190 x 120 毫米 (0.2 x 7.5 x 4.7 英寸)
重量	800 克 (1.76 磅)
顶部颜色	银白色 (RAL 9022)
基座颜色	
DCN-DISV-L	浅灰色 (RAL 000 7500)
DCN-DISV-D	碳黑色 (PH 10736)

订购信息

具有表决功能的 **DCN-DISV-L** 讨论装置，浅色
可插拔话筒、浅色基座、话筒和装饰边框单独订购
订购号 **DCN-DISV-L**

具有表决功能的 **DCN-DISV-D** 讨论装置，深色
可插拔话筒、深色基座、话筒和装饰边框单独订购
订购号 **DCN-DISV-D**

硬件附件

DCN-MICS 可插拔短话筒
长 310 毫米 (12.2 英寸)，银白色
订购号 **DCN-MICS**

DCN-MICL 可插拔长话筒
长 480 毫米 (18.9 英寸)，银白色
订购号 **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR 装饰边框，高光泽，银白色（每套 **10** 个）
银白色，高光泽，10 个
订购号 **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR 装饰边框，银白色（每套 **10** 个）
银白色，10 个
订购号 **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D 装饰边框，深色（每套 **10** 个）
黑色，10 个
订购号 **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH 装饰边框，金属，高光泽（每套 **10** 个）
金属，高光泽，10 个
订购号 **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS 装饰边框，金属，亚光泽（每套 **10** 个）
金属，亚光泽，10 个
订购号 **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM 主席按钮（**10** 个）
10 副
订购号 **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD 双代表按钮（**10** 个）
10 副
订购号 **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM 缆线夹（每套 **25** 个）
25 个
订购号 **DCN-DISCLM**

厂商:

中国大陆联络方式:

上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:

香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn